



✓ Serbatoio maggiorato



✓ Alternatore rinforzato su Tristar 8510

AVR Regolatore di tensione elettronico

OLIO Avviamento elettrico

✓ Sensore elettronico mancanza olio

Un generatore trifase è in grado di fornire sia corrente trifase che monofase. È consigliabile però non utilizzarlo per alimentare simultaneamente apparecchiature ad alimentazione monofase e trifase.



		Tristar 6510 EX	Tristar 6510 MTXL27 EX	Tristar 8510 EX	Tristar 8510 MTXL27 EX	Tristar 8510 MTXL27 EX DE N/S
Potenza Massima (400V Tri)		5,80 kW		7,20 kW		
Potenza Massima cosφ=0,8 (400V Tri)		7,25 kVA		9,00 kVA (alternatore rinforzato)		
Potenza continua (COP) (400V Tri)		5,00 kW		5,00 kW		
Potenza Massima (230V Mono)		3,70 kW				
Potenza pressione sonora CEE (LWA)		97 dB				
Livello pressione sonora - 7 m		72 dB(A)				
Alternatore	Tensione nominale	400 V Trifase - 230 V Monofase				
	Tipo	Alternatore con spazzole, 2 poli				
	Regolatori di tensione	Condensatore				
	Frequenza	50 Hz				
	Presa	Presa trifase 400 V 3P+T+N 16 A			Presa monofase 230 V - 16 A CEE	
	Protezione	Prese protette da interruttore termico				
Motore 4 Tempi	Modello	SUBARU EX 35 - 404 cm ³		SUBARU EX 40 - 404 cm ³		
	Carburante	Benzina senza piombo 95				
	Potenza massima a 3600 rpm	12 CV		14 CV		
	Capacità serbatoio	7 L	27 L	7 L	27 L	
	Autonomia (% della potenza continua)	3 h 25	13 h 20	3 h	13 h 20	13 h 20
	Sistema di avviamento	A strappo				Elettrico Avviamento automatico ATS
	Sensore elettronico mancanza olio	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Indicatore livello carburante	-	di serie	-	di serie	di serie	
Telaio	Pesante struttura in acciaio con punti di presa					
Dimensioni LxIxH (mm)	790 x 550 x 515	870 x 570 x 610	855 x 555 x 542	870 x 570 x 610	870 x 570 x 610	
Dimensioni imballo LxIxH (mm)	810 x 570 x 620	925 x 515 x 640	880 x 575 x 555	925 x 515 x 640	925 x 515 x 640	
Peso a secco	79,5 kg	90,0 kg	83,5 kg	94,0 kg	100,5 kg	
Peso generatore imballato	82,5 kg	92,0 kg	86,5 kg	96,0 kg	102,5 kg	
Opzioni	Kit traino	Cod. 1180961 (doppia maniglia)				
	Avviamento elettrico	-	-			di serie
	Regolatore automatico di tensione (AVR)	-	-			

● disponibile – non disponibile

400V